SONOFF

iPlug

ユーザーマニュアル V1.0



Zigbee スマートプラグ

製品の紹介



ⓘ デバイスの重量は1kg未満です。設置高さは2m未満をお勧めします。

特徴

Zigbeeワイヤレス通信プロトコルを備えたSONOFFスマートデバイス（Zigbeeバージョン）は、Zigbeeハブを接続することで、リモートでオンにしたり、オン/オフのスケジュールを設定したり、スマートシーンを設定して他のデバイスをトリガーしたりすることなどができます。

ⓘ 上記の機能はZigbeeハブによって決定されます。

eWeLink Appとのペアリング

1. eWeLink アプリをダウンロードしてください

eWeLink
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

2. SONOFF ZB BridgeをeWeLinkアカウントにペアリングします

3. 電源投入



電源を入れた後、デバイスは最初の使用時にデフォルトのペアリングモードに入り、Zigbee LED信号インジケーターが「ゆっくり点滅」します。

ⓘ 3分以内に操作しないと、デバイスはペアリングモードを終了します。再度ペアリングモードに入る場合は、Zigbee信号インジケーターが「ゆっくり点滅」して解除するまで、デバイスのボタンを5秒間長押しします。

4. iPlugをZB Bridgeに追加します



eWeLink Appを開き、ZB Bridge画面の「Add」アイコンをタップしてから、サブデバイスを検索して追加するのを待ちます。

Amazon Echoとのペアリング

1. 最新のAmazon Alexa Appをダウンロードして、ビルトインのZigbeeハブでAmazon Echoとペアリングします。

2. iPlugの電源を入れると、デフォルトでペアリングモードになり、Zigbee LED信号インジケータが「ゆっくり点滅」します。
3. 「Alexa、デバイスを検出して」と言って、Alexa Echoにデバイスを自動的に検出するように依頼します。

ⓘ 3分以内にペアリングできない場合、iPlugはペアリングモードを終了します。再度ペアリングする必要がある場合は、iPlugのボタンを5秒間長押しして、ペアリングモードに入ります。

いいね！

SONOFF製品にご満足いただけて嬉しいです。
少し時間をいただいて購入経験を共有していただければ、当社にとって大きな助けになります。

Amazonで共有

お友達やご家族と共有

ソーシャルメディアで共有

私たちをフォローして最新ニュースを入手：

新着商品
販売促進
ハウツー動画

問題がある？

ご不便をおかけして申し訳ございません。
下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

support@itead.cc

可能な限り早急にご連絡いたします。

YouTube

facebook

その他のAPPアプリケーションプラットフォームとゲートウェイのおすすめ

SmartThings

Amazon Alexa

このデバイスは、SONOFF ZB Bridge に加え、以下のゲートウェイをサポートしています:

Echo Studio
Echo (4th Gen)
Echo Plus (型番: ZE39KL)
2nd Gen Echo Show (型番: DW84JL)
2nd Gen Echo Plus (型番: L9D29R)
Samsung SmartThings hub

ゲートウェイの追加手順:

1. 一致したAPPをダウンロードしてペアリングするには、ゲートウェイのユーザーマニュアルを参照してください。
2. iPlugをペアリングモードに設定します。
3. APPのヒントに従ってiPlugを追加し、追加するときにeWeLinkまたはSONOFFを選択します。

ⓘ サブデバイスを追加できなかった場合は、ゲートウェイに近いところで再試行してください。

仕様

型番	S40ZBTPA, S40ZBTPA Lite
入力	100V~ 50/60Hz
最大負荷	15A/1500W
ワイヤレス接続	Zigbee 3.0
カラー	ホワイト
動作温度	-10~40°C
シェル素材	PC V0
寸法	76x40x32mm

工場出荷時設定へのリセット

eWeLink Appでデバイスを削除することは、デバイスを工場出荷時の設定に復元することを意味します。

https://sonoff.tech/usermanuals

QRコードをスキャンするか、Webサイトにアクセスして、最新のユーザーマニュアルとヘルプを確認してください。

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 6F, Bld A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, GD, China
ウェブサイト: sonoff.tech 郵便番号: 518000

中国製

品牌	松诺/SONOFF
物料	S40ZBTPA Lite 说明书 V1.0
材料	105g铜板 四色印刷 手风琴5折页
尺寸	展开：250x70mm 折后：50x70mm
日期	2021.12.16